

Z-67105

Generador para Soldar con Motor a Gasolina



MMA

- Display digital
- Encendido eléctrico
- Protección térmica y protección de sobrecarga térmica
- Ideal para electrodos de 6013, 7018, 6010 y 6011 de 1/16" a 5/32" (1.58 mm a 3.96 mm)
- No requiere mezcla de aceite y gasolina en el motor



Encendido eléctrico

ESCANEA PARA VER VIDEO



14 HP
POTENCIA DE MOTOR

20 - 195A
120V / 240V

1.6 - 3.2 mm
RANGO DE ELECTRODOS

6,500 W
POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE

6,000 W
POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN

TECNOLOGÍAS



30%
CICLO DE TRABAJO



Especificaciones Técnicas	
Generador	Voltaje de salida 120 V~ / 240 V~
	Frecuencia de salida 60 Hz (1 f)
	Rango de salida 25 A
	Potencia máx. de arranque 6,500 W
	Potencia máx. de operación 6,000 W
Soldadora	Tiempo operacional 8 h
	Voltaje al vacío 78 V c.c.
	Rango de salida 20 A a 195 A c.c.
	Ciclo de trabajo 30 % a 195 A c.c.
	Capacidad de electrodos 1/16" a 5/32" (1.58 a 3.96 mm)
Motor	Modelo Loncin® 420
	Método de enfriamiento Aire
	Tipo 4 tiempos
	Cilindrada 420 cc
	Caballos de fuerza 14 Hp (10.43 kW)
	Revoluciones 3,600 RPM (r/min)
	Tipo de combustible Gasolina
	Tipo de inicio Eléctrico
	Capacidad de tanque 18.93 L
	Capacidad de aceite 0.9 L
Aceite recomendado SAE 10W-30 / SAE-40	
Dimensiones del producto 1214 x 731 x 800 mm	
Peso 138 kg	

Incluye: porta electrodo y pinza de tierra

País de origen China. Imágenes ilustrativas.

Especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de mejora continua de nuestros productos.



Panel



Entradas